

Wi-Fi Kit 2.0

WiFi-Kit 2.0 của GoodWe đóng vai trò là công cụ giao tiếp quan trọng giúp thiết lập kết nối với bộ biến tần. Nó đảm bảo tính bảo mật dữ liệu bằng đường truyền được mã hóa, đồng thời hỗ trợ truyền lại thông tin từ điểm bị ngắt đảm bảo liên lạc liền mạch bằng cách tự động ngắt kết nối và kết nối lại các liên kết bị hỏng để ngăn ngừa mất dữ liệu. Nó hỗ trợ cấu hình qua Bluetooth, tăng cường cả sự an toàn và ổn định. Hơn nữa, bộ WiFi mang đến sự tiện lợi cho việc nâng cấp từ xa, cho phép cập nhật chương trình biến tần mà không cần phải đến tận nơi.



Bảo mật dữ liệu



Nâng cấp từ xa



Truyền lại thông tin từ điểm bị ngắt



Plug & Play

Model		WiFi Kit-20
Điện áp đầu vào (V)		5
Tiêu thụ điện năng (W)		≤3
Phương thức kết nối		USB
Truyền thông	WLAN	IEEE 802.11 b / g / n @2.4 GHz
	Bluetooth	Bluetooth V4.2 BR / EDR Đặc tả Bluetooth LE
Thông số cơ học	Kích thước (Rộng × Cao × Dày mm)	48.3 × 95.5 × 32.1
	Trọng lượng (g)	54
	Cấp bảo vệ	IP65
	Lắp đặt	Plug and Play
Dải nhiệt độ vận hành (°C)		-30 ~ +60
Dải nhiệt độ bảo quản (°C)		-40 ~ +70
Độ ẩm tương đối		0 - 95%
Độ cao vận hành tối đa (m)		4000

*: Vui lòng truy cập trang web GoodWe để biết các chứng nhận mới nhất.

*: Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo. Hình thức thực tế có thể khác.